Aspirateur Souffleur LXT®

DUB185Z

18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul

Pour des chantiers nets en toute circonstance

Réglage du débit d'air. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 123241-2 en option). Utilisation aisée d'une seule main. Ergonomie Soft Grip. Jusqu'à 21 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge. Variateur de vitesse à la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 18000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Dépression max	58 mbar
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	0 - 3,2 m^3/min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 13 min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	≤ 2,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Variateur de vitesse
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics

Code EAN 0088381897877

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123245-4
Buse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123241-2
Sac à poussières



123246-2
Long buse de souflage

191G09-6
Buse coudée



191M30-1
brosse de soufflage



191M32-7
Raclette de soufflage



191M34-3
Ensemble de tuyau flexible



192236-6
Buse conique fine

196643-5
Kit aspiration flexible



410602-8
Système de fermeture sac à copeaux